



TOROIDAL
TRANSFORMER

CURRENT
FEEDBACK

HIDAM SAs



PM8005

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES	PM8005
Canaux	2
Topologie d'amplification basée sur la contre-réaction de courant	•
Égaliseur phono : Constant Current Feedback	•
Version HDAM	SA3, SA2
Transformateur de puissance : Toroidal	•
Composants audio de qualité supérieure	•
Composants sur mesure	•
Configuration symétrique des circuits imprimés	•
Dissipateur thermique en aluminium extrudé	•
Tri Tone Control (Graves / Médioms / Aigus)	•
Balance / Graves / Aigus	• / • / •
DIVERS	
Alimentation linéaire du mécanisme	•
Diodes Schottky	•
Amplificateur tampon d'entrée	•
Dissipateurs thermiques massifs	•
Plaque inférieure double couche	triple
Source directe	•
Power Amp Direct	•
Mode veille	•
ENTRÉES/SORTIES	
Entrées audio	6
Entrée phono : MM	•
Sorties audio	1
Sortie « pre-out »	1
Entrée Power Amp Direct	•
Borne RCA plaquée or	•
Enceinte A/B	•
Borniers d'enceintes	Marantz SPKT-1
Nombre de borniers	4
D-Bus	•
Sortie casque	•

SPÉCIFICATIONS	
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS) 7	0 W/100 W
Réponse en fréquence	5 Hz-100 kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)	0,02 %
Coefficient d'amortissement	100
Sensibilité de l'entrée : MM	2 mV/47 kOhms
Rapport signal/bruit : MM	87 dB
Sensibilité de l'entrée : haut niveau	200 mV /20 kOhms
Rapport signal/bruit : haut niveau	102 dB (entrée 2 V)
Sensibilité de l'entrée : Entrée Power Amp Direct	1.6 V / 15 kOhm
Rapport signal/bruit : Entrée Power Amp Direct	125 dB
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : black / silver-gold	• / •
Façade en métal	•
Consommation électrique	220 W
Consommation en veille 0	,2 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Télécommande	RC002PMSA
Fonction de commande à distance du système	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 379 x 128 mm
Poids	12,0 kg

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.