



marantz®

PM5005

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ



FONCTIONNALITÉS	PM5005
Canaux	2
Technologie contre-réaction de courant	•
Égaliseur phono : Standard	•
Version HDAM	SA3, SA2
Transformateur toroïdal	•
Composants audio haute qualité	•
Balance / Basses / Aigus / Loudness	• / • / • / •
DIVERS	
Alimentation linéaire du mécanisme	•
Source Direct	•
Mode veille	•
ENTRÉES/SORTIES	
Entrées audio	6
Entrée phono : MM	•
Sorties audio	2
Borne RCA plaquée or	•
Enceinte A/B	•
Bornes d'enceintes :	transparentes, de type à vis
Nombre de bornes	4
D-Bus	•
Sortie casque	•

SPÉCIFICATIONS	
Puissance de sortie (8/4 ohms RMS)	40 W / 55 W
Réponse en fréquence	10 Hz – 50 kHz
Taux de distorsion harmonique	0,05 %
Coefficient d'amortissement	100
Sensibilité de l'entrée : MM	2,2 mV/47 kohms
Rapport signal/bruit : MM	83 dB
Sensibilité de l'entrée : haut niveau	200 mV /20 kohm
Rapport signal/bruit : haut niveau	102 dB (entrée 2 V)
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / argent-or	• / •
Façade en métal	•
Consommation électrique	110 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Télécommande	RC002PMCD
Fonction de commande à distance du système	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 370 x 105 mm
Poids	6,7 kg

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.

Le partenaire idéal
CD5005

Lecteur CD