

marantz®



NR1200

AMPLI-TUNER STÉRÉO SLIM AVEC FONCTION RÉSEAU



Profitez d'une perfection sonore haute résolution avec l'ampli-tuner stéréo fin avec fonction réseau NR1200 de Marantz qui diffuse un son précis et haute fidélité depuis un châssis compact. Avec le son renommé de Marantz et une conception d'amplificateur totalement discrète suivant la disposition de l'amplificateur intégré, le NR1200 est parfait pour les amateurs de musique exigeants en quête d'une qualité sonore irréprochable, d'une fonctionnalité de diffusion musicale sans fil et d'une connectivité numérique. Diffusez de la musique depuis vos services préférés via Bluetooth, Apple AirPlay 2 ou l'application HEOS intégrée. Écoutez la radio FM/DAB+, la radio via Internet, un large éventail de services musicaux, ou connectez une platine à l'entrée Phono de qualité. Le NR1200 prend également en charge la dernière connectivité HDMI avec 5 entrées et 1 sortie, assez pour connecter votre téléviseur par HDMI ARC et vos lecteurs source, y compris un décodeur, un lecteur Blu-ray ou une console de jeux. Le tout dans un design élégant moins haut qu'un lecteur CD.

Caractéristiques

Les avantages pour vous

Profil ultra mince, moitié moins haut qu'un ampli-tuner traditionnel	Avec des performances exceptionnelles et la qualité audio renommée de Marantz
Amplificateur de puissance discret à deux canaux avec circuit d'amplificateur de puissance G/D séparé et transformateur de puissance de 75 W par canal	Construction HiFi sérieuse avec assez de puissance pour emplir votre salon de la large scène sonore de Marantz
AirPlay 2, Bluetooth, radio Internet, Spotify Free et Premium, streaming audio réseau	Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
Entrée phonographe de qualité supérieure intégrée	Vous pouvez raccorder votre tourne-disque et écouter vos disques préférés
HEOS intégré	Audio multi-pièces sans fil, commande vocale et streaming musical numérique
5 entrées HDMI avec prise en charge HDCP 2.3 complète, plus une sortie HDMI avec ARC	Connectivité HDMI polyvalente avec prise en charge de la connexion par câble unique avec votre téléviseur
Compatibilité avec votre casque Bluetooth	Écoutez de la musique ou des programmes TV via votre casque sans fil, soit simultanément avec les enceintes allumées, soit séparément.
Enceinte A/B et contrôle de tonalité pour régler le son selon vos spécifications	Lecture audio haute résolution et haute performance



because music matters

NR1200

AMPLI-TUNER STÉRÉO FIN AVEC FONCTION RÉSEAU



RÉSEAU	
HEOS multi-pièces et streaming/Streaming audio réseau	• / •
Formats avec pertes : MP3/WMA/AAC	• / • / •
Formats sans pertes : FLAC/ALAC/WAV	• / • / •
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Streaming audio DSD	jusqu'à DSD5.6
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD)
Streaming audio AirPlay2	•
adio par Internet (Tune In)	•
Spotify Connect / Deezer / TIDAL / Napster / Amazon Music	• / • / • / • / •
Compatible avec l'application (iOS/Android)	Marantz AVR Remote
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4K 60 Hz 4:4:4/HDCP 2.3	• / •
Canal de retour audio	•
Superposition de l'interface utilisateur graphique sur HDMI	•
HDR / HLG / Dolby Vision	• (HDR10) / • / -
Pass-Through signal 3D	•
Pass-through HDMI en mode veille	•
MULTIPIÈCES/CI	
Technologie HEOS multi-pièces intégrée	•
Compatibilité HEOS Link : IR/IP	• / •
Commande IP/commande RS232/commande des applications	• / - / •
ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie HDMI	5 / 1
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	3 / -
Tuner : DAB+/FM (RDS)	• / •
Entrée MM Phono	•
Entrée numérique : optique/coaxiale	1 / 1
Audio USB	•
Sortie Pre-Out	• (2 can) + zone 2 can
Sorties du caisson de basses	2

AUTRE		
Borne d'enceinte : vis plaqué or/vis classique	- / •	
Enceinte A/B	•	
AUTRES		
Assistant de configuration	•	
Sélection intelligente	•	
Mise à jour du firmware par réseau/USB	• / •	
Répartiteur variable	•	
Redirection optimisée des basses	•	
Mode ÉCO	•	
Mise hors tension automatique	•	
Minuterie de mise en veille	•	
SPÉCIFICATIONS		
Nombre d'amplificateurs de puissance	2	
Nombre de bornes d'enceinte	4	
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur bicanal)	75 W	
Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz, 1 % haut-parleur monocal)	135 W	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Télécommande système	RC041SR	
Consommation électrique en W	180	
Consommation en veille en Watts	0.2 (avec CEC 0.5)	
Couleurs disponibles : Noir/Argenté-doré	• / •	
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 367 x 105	
Dimensions emballage (L x P x H) en mm	520 x 491 x 184	
Poids en kg	7.9	
Poids emballage en kg	9.9	
EAN		
EU NR1200/N1B	4951035069899	Noir
NR1200/N1SG	4951035069905	Argent-Doré