
marantz
CD PLAYER CD5005
DISPLAY OFF
021 00:15
PHONES
LEVEL

marantz®

CD5005

LECTEUR CD



FONCTIONNALITÉS	CD5005
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3	• / • / • / •
Texte CD / ID3 Tag / WMA Meta Tag	• / • / •
Version HDAM	SA2
Transformateur de puissance : EI	•
Composants audio haute qualité	•
Etage de circuit symétrique	•
Digital Out off / Mode Audio EX	• / •
Amplificateur casque	• (HDAM-SA2)
DIVERS	
Circuit indépendant analogique et numérique	•
Affichage : Dimmer/ Arrêt	• / •
PLAYBACK	
Lecture programmée (CD)	25
Répétition	•
Lecture aléatoire	•
Contrôle de la tonalité	•
ENTRÉES/SORTIES	
Sortie analogique (RCA)	2 voies
Sortie optique	1
Sortie coaxiale	1
Borne RCA plaquée or	•
D-Bus	•
Sortie casque	•
Réglage du volume casque	•

SPÉCIFICATIONS	
Mécanisme	CJDKT690
Conversion N/A	Multibit, Delta-Sigma
Circuit intégré DAC	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas niveau	NJM2068
Amplificateur opérationnel	HDAM SA2
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux de distorsion harmonique	0,002 %
Séparation des canaux	98 dB
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / argent-or	• / •
Façade en métal	•
Télécommande	RC002PMCD
Consommation électrique	14 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Dimensions maximales (L × P × H)	440 x 338 x 105 mm
Poids	5,0 kg

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.

Le partenaire idéal
PM5005

Amplificateur intégré

because music matters