marantz®



SR6012
AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX 4K AVEC SYSTEME HEOS INTÉGRÉ

Le SR6012 offre neuf canaux d'amplification, un traitement sur 11.2 canaux, des sorties pré-amplification ainsi que des fonctionnalités élargies de paramétrage de l'installation, y compris la compatibilité avec Crestron Connected. Les composants indépendants sélectionnés, notamment les HDAM Marantz, garantissent une superbe performance acoustique pour la musique comme pour les films. Le SR6012 peut mener une configuration d'enceintes 5.1.4 ou 7.1.2, offrant ainsi le son immersif 3D Dolby Atmos/DTS:X. Afin d'augmenter la restitution audio en 11.2 nous proposons des sorties pré-amplifiées pour bloc externe. Cet appareil est équipé de trois sorties HDMI ; 2 pour la pièce principale (TV ou vidéo-projecteur) et 1 sortie pour une Zone 2, indépendante de la pièce principale.

Caractéristiques	Les avantages
Ampli-tuner audio/vidéo 9.2 canaux avec une puissance de 185 W par canal	Suffisamment de puissance pour remplir les grandes pièces
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré	Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, plus compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG) & Conversion analogique SD/HD en HDMI vers 4K	Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
8 HDMI (dont une en façade) avec prise en charge HDCP 2.2, 3 sorties HDMI, Technologie eARC (Maj)	Une connectivité accrue ; 2 sorties HDMI zone principale + 1 sortie zone
Convertisseurs N/A 4458 bits d'AKM HDAM ; Contre-réaction de courant ; Réducteur de gigue d'horloge PLL	Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de sources vidéo existantes
AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau	Dolby Atmos/DTS:Xà partir de la télé via une connexion HDMI
Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV, Mode ÉCO intelligent	Son 3D immersif avec effets par le haut. Eco énergétique.
Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume et Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT, Dolby Atmos et DTS:X	Streaming audio haute résolution sans interruption
Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote	HT offrant l'égalisation la plus avancée pour votre pièce
	Une installation, une configuration et un fonctionnement faciles

because music matters

SR6012

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX 4K AVEC SYSTEME HEOS INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES	SR6012
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéreo multicanal	•
Amplificateur audio compressé : MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 avec Sub EQ HT/LFC
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Prise en charge de l'application Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU / SOURCES	
Transmission Audio Réseau	•
HEOS multipièces intégré	•
Formats avec compression MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans compression FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Diffusion audio AirPlay	•
Radio Internet (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/ double bande)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Technologie ARC (canal de retour audio) améliorée	• (via mise à jour du micro logiciel)
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS/HDMI, comp./HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 4K 60/50Hz

ENTRÉES / SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
Entrées/sorties HDMI	7+1 / 2 (2 principales + 1 zone)
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	5+1 / 0 (Dont Phonographe)
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Sortie pre-out multicanal	• (11.2 avec traitement 11.2 canaux)
Pre-out audio zone	•
Sorties du caisson de basses	2
Entrée multicanal 7.1	•
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs de puissance	9
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	185 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	150 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	110 W
Rapport signal audio/bruit	102 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles	

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.