marantz®

MusicLink SERIES

Marantz met encore une fois l'accent sur son engagement à l'égard des performances musicales pures en relançant la série MusicLink, créée en 1990 dans le but de reproduire les éléments essentiels qui constituent la musique à partir de composants d'une conception rarement égalée et de petite taille. Le but est de transmettre à l'auditeur toute l'émotion et les moindres détails musicaux du studio d'enregistrement d'origine, le tout dans un appareil élégant aux fonctionnalités complètes. Ce n'est donc pas un hasard si le créateur de la nouvelle série MusicLink est une fois encore Ken Ishiwata.

HD-CD1
LECTEUR CD






Le dernier venu de la nouvelle série Marantz MusicLink est le HD-CD1, un lecteur CD haute qualité sur le même modèle compact que l'amplificateur HD-AMP1, avec lequel il forme une combinaison parfaite. Combinant plus de 30 ans d'expertise Marantz dans la lecture des disques compacts avec les derniers développements en matière de technologie audio numérique, il est idéal comme lecteur CD associé avec le HD-AMP1. Il est peut-être petit, mais il fait appel à la technologie de pointe de Marantz empruntée à nos lecteurs CD primés, incluant un convertisseur numérique/analogique 192 kHz/24 bits de Cirrus Logic, une horloge de haute précision, et les célèbres modules d'amplification Marantz HDAM-SA2, tels qu'on les retrouve dans les lecteurs CD et amplificateurs de nos séries de référence phares.

Points Forts	Vos Avantages
Technologie primée de lecture CD de Marantz	Lecture de haute qualité des CD, CD R/RW
Prend en charge la lecture des fichiers MP3, AAC, WMA	Lecture des fichiers multimédias numériques les plus utilisés
Son particulièrement affiné grâce à des composants soigneusement sélectionnés	Expérience unique du son audio Marantz
Conversion numérique/analogique de haute qualité 192 kHz/24 bits (CS4398) et horloge précise pour la synchronisation	Qualité audio optimale à partir des CD et des fichiers multimédias numériques
Circuits HDAM-SA2 développés par Marantz	Plage dynamique plus large avec une déformation réduite pour l'étage de sortie
Amplificateur de casque discret complet avec HDAM-SA2 et contrôle du gain	Son de haute qualité, même à partir des casques les plus exigeants
Plaque inférieure à deux couches pour rigidifier le coffret et pieds massifs	Suppression des interférences pour la pureté du son
Sorties coaxiales gauche/droite plaquées or	Meilleure connexion à l'amplificateur
Télécommande système pour le contrôle du lecteur CD et de l'amplificateur	Une facilité d'utilisation totale
Disponible en black et en silver/gold	Combinaison parfaite avec l'amplificateur HD-Amp1

marantz®

HD-CD1
LECTEUR CD





CARACTÉRISTIQUES	HD-CD1
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
CD-Texte / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data	• / • / • / •
Version HDAM	HDAM SA2
Transformateur de puissance : EI	•
Composants audio haute qualité	•
Configuration symétrique des circuits	•
Plaque métallique supplémentaire en renfort du châssis	•
Désactivation de la sortie numérique/désactivation de l'écran	• / •
Tampon casque	• (HDAM-SA2)
AUTRES	
Circuit de redressement autonome pour les circuits analogiques et numériques	•
Affichage : Gradateur / Arrêt	• / •
LECTURE	
Lecture programmée (CD)	25
Répétition	•
Lecture aléatoire	•
ENTRÉES/SORTIES	
Sortie analogique (RCA)	2 voies
Sortie optique numérique	1
Sortie coaxiale numérique	1
Borne RCA plaquée or	•
D-Bus	•
Sortie casque	•
Réglage du volume casque	•
SPÉCIFICATIONS	
Conversion N/A	Multi-bit, Delta-Sigma
Circuit intégré DAC	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas niveau	NJM2068
Tampon de sortie	HDAM SA2
Amplification casque	HDAM-SA2 + tampon
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux de distorsion harmonique	0,002 %
Séparation des canaux	98 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Couleurs disponibles : black et silver/gold			• / •
Façade en métal			•
Télécommande			RC003HD
Consommation électrique			14 W
Consommation en veille			0,3 W
Mise hors tension automatique			•
Câble d'alimentation amovible			•
Dimensions maximales (L x P x H)			304 x 312 x 109 mm
Poids			5,7 kg
EAN			
EU	HDCD1/N1B	4951035058688	Noir
	HDCD1/N1SG	4951035058695	Or/argent

Le partenaire idéal du
HD-AMP1



Amplificateur intégré avec entrée numérique

Également disponible
HD-DAC1



Amplificateur de casque de haute qualité

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.