marantz®

SR5012

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU FULL 4K 7.2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS

Le Home Cinéma de haute définition, aussi bien sur le plan sonore que visuel, est une révolution et c'est désormais possible grâce au SR5012 ! Il est compatible avec l'ensemble des variations sur la vidéo 4K ultra haute définition, allant de la vidéo 4K (60 Hz) au Hybrid Log Gamma (HLG ; via de futures mises à jour des micrologiciels) en passant par la HDR et la Dolby Vision. Il dispose également de décodeurs pour le son surround 3D Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que de sept canaux d'amplification pour une expérience de home cinéma captivante.

Caractéristiques	Les avantages
Ampli-tuner audio/vidéo 7,2 canaux avec une puissance de 180 W par canal	Suffisamment de puissance pour remplir les pièces les plus grandes
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré	Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, plus compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG via Maj) + 8 entrées, 2 sorties HDMI (HDCP2.2). Conversion vidéo SD/HD au format 4K	Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
Dolby Atmos (jusqu'à 5.1.2) et DTS:X . Mode ÉCO intelligent	Une connectivité accrue : peut alimenter un téléviseur et un projecteur en parallèle.
Convertisseurs N/A 32 bits AK4458 d'AKM, HDAM, Circuit à contre-réaction de courant	Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de toutes les sources
AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau	Son 3D immersif avec effets par le haut. Mode Eco énergétique
Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV	Accès & streaming audio à un nombre quasiment illimité de sources
Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume et Dynamic EQ	Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce
Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote	Installation, configuration et fonctionnement faciles

DOLBY ATMOS · dts X · AUDYSSEY MULTEQ XT DYNAMIC VOLUME · HDMI · 4K UHD HDR / HDCP 2.2 · COMPATIBLE DOLBY VISION · HDAM · CURRENT FEEDBACK · Made for iPod iPhone iPad · AirPlay

Bluetooth · HEOS · Hi-Res AUDIO · Wi Fi CERTIFIED · DEEZER · Spotify · TIDAL · tunein · eco mode

because music matters

marantz®

SR5012

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU FULL 4K 7.2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS

CARACTÉRISTIQUES	SR5012
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéreo multicanal	•
Amplificateur audio compressé : MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Prise en charge de l'application Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU / SOURCES	
Streaming audio réseau	•
HEOS multipièces intégré	•
Formats avec compression MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans compression FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Radio Internet (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/ double bande)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / • (via mise à jour du firmware)
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS / HDMI; comp / HDMI
Traitement et mise à niveau vidéo	1080p, 4K 30/25/24Hz

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ENTRÉES / SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	2+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
HDMI entrée/sortie	7+1 / 2
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	4+1 / 0
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Pre-out multicanal	• (7.2 canaux)
Pre-out audio zone	•
Sorties du caisson de basses	2
Entrée multicanal 7.1	•
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs	7
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	180 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	140 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	100 W
Rapport signal audio/bruit	100 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : black / silver/gold	• / •
Système de télécommande	RC034SR
Consommation électrique en W	650
Consommation électrique sans production de son (marche/arrêt ÉCO) en W	45 / 75
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 346 x 161
Poids en kg	10,0

EAN			
EU	SR5012/N1B	4951035060469	Black
	SR5012/N1SG	4951035060476	Silver/Gold

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

Sound United France
Une Division de D&M France SAS
9 Allée des Barbanniers
92230 Gennevilliers
France

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.