

marantz®

**SR6014****AMPLI-TUNER A/V 9.2 CANAUX 4K ULTRA HD AVEC HEOS INTÉGRÉ**

Vivez une expérience home cinéma incroyablement détaillée grâce au SR6014, l'ampli-tuner A/V à 9.2 canaux 4K UHD de Marantz. Appréciez le plus musical des sons pour toutes vos sources - du home cinéma au vinyle, en passant par le streaming numérique. Plongez-vous totalement dans vos films et séries grâce au formatage de son surround élaboré en Dolby Atmos, DTS:X et le nouvel IMAX Enhanced. Appréciez une commande vocale fluide grâce aux principaux agents vocaux, une connectivité multi-room et une technologie HDMI avancée.

**Caractéristiques****Avantages**

|                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampli-tuner audio/vidéo 9.2 canaux avec une puissance de 185 W par canal                                              | Suffisamment de puissance pour remplir les pièces les plus grandes avec le son réputé de Marantz                                          |
| Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré                                      | Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements avec de nombreuses connexions Wi-Fi                                           |
| Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG) | Compatibilité complète avec les normes vidéo les plus récentes pour une qualité d'image optimale                                          |
| 8 entrées HDMI (dont 1 en façade) avec prise en charge HDCP 2.3; 3 sorties HDMI, dont une prend en charge l'eARC      | Une connectivité accrue ; 2 sorties HDMI zone principale + 1 sortie HDMI zone secondaire                                                  |
| Conversion analogique/HDMI et mise à niveau SD/HD vers 4K complète                                                    | Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de sources vidéo existantes                                                                |
| Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume et Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT                                                    | Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce                                                                                            |
| Expérience de divertissement haut de gamme grâce à IMAX Enhanced                                                      | Nouvelle norme pour l'imagerie, le son, l'échelle et la clarté                                                                            |
| Dolby Atmos (jusqu'à 7.1.4 avec amplificateur 2 canaux supplémentaire en option) et DTS:X                             | Son 3D immersif avec effets par le haut                                                                                                   |
| Convertisseurs N/A 32 bits AK4458 d'AKM, contre-réaction de courant maison HDAM                                       | Pour une reproduction audio puissante et précise                                                                                          |
| AirPlay 2, Bluetooth, radio Internet, Spotify Free et Premium, streaming audio réseau                                 | Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne                                                                            |
| Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV                                                                  | Streaming audio haute résolution sans interruption                                                                                        |
| Entrée phono MM de qualité supérieure incluse                                                                         | Vous pouvez raccorder votre tourne-disque avec cellule MM et écouter vos disques préférés                                                 |
| HEOS intégré                                                                                                          | Audio multi-room sans fil, commande vocale et streaming musical numérique                                                                 |
| Capacités multi-room étendues                                                                                         | Profitez d'un son surround natif dans la pièce principale tout en diffusant la même source après mixage en 2 canaux dans la deuxième zone |
| Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote                  | Installation, configuration et fonctionnement faciles                                                                                     |



# because music matters

## SR6014

## AMPLI-TUNER A/V 9.2 CANAUX 4K ULTRA HD AVEC HEOS INTÉGRÉ



| CARACTÉRISTIQUES                                             | SR6014                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SON SURROUND MULTICANAL</b>                               |                                  |
| DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X                         | • / • / •                        |
| DTS Virtual:X                                                | •                                |
| IMAX amélioré                                                | •                                |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround                  | • / • / •                        |
| Stéréo multicanal                                            | •                                |
| Restauration d'un son audio compressé : MDAX2                | •                                |
| Audyssey                                                     | MultEQ XT32 avec LFC/Sub EQ HT   |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume                         | • / •                            |
| Compatibilité avec l'application Audyssey MultEQ Editor      | •                                |
| <b>RÉSEAU/SOURCES</b>                                        |                                  |
| Lecteur audio réseau                                         | •                                |
| Technologie HEOS multi-room intégrée                         | •                                |
| Formats avec compression MP3/WMA/AAC                         | • / • / •                        |
| Formats sans compression FLAC/ALAC/WAV                       | • / • / •                        |
| Streaming DSD                                                | • (2.8 MHz / 5.6 MHz)            |
| FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24                    | • / • / •                        |
| Lecture sans interruption                                    | • (FLAC, WAV, ALAC, DSD)         |
| AirPlay 2                                                    | •                                |
| Radio Internet (Tuneln)                                      | •                                |
| Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *        | • / • / • / • / •                |
| Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones | Android/iOS                      |
| Ethernet / Wi-Fi                                             | • / • (dual antenna / dual band) |
| Réseau : (mise à jour/contrôle IP)                           | • / •                            |
| Entrées avant : HDMI/USB                                     | • / •                            |
| Audio USB                                                    | •                                |
| Tuner FM/AM                                                  | • / •                            |
| Bluetooth                                                    | •                                |
| Transmission casque Bluetooth                                | •                                |
| <b>HDMI</b>                                                  |                                  |
| Résolution 4K 60 Hz 4:4:4/HDCP 2.3                           | • / •                            |
| Technologie eARC (canal de retour audio amélioré)            | •                                |
| Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)             | • / •                            |
| Pass-through HDMI en mode veille                             | •                                |
| Pass-through vidéo 3D                                        | •                                |
| Conversion vidéo                                             | CVBS/HDMI, YUV/HDMI              |
| Mise à niveau et traitement vidéo                            | 1080p, 4K 60/50Hz                |

\* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

|                                                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ENTRÉES/SORTIES</b>                                                    |                                      |
| <b>VIDÉO</b>                                                              |                                      |
| Entrées/sortie composites                                                 | 3+1 / 1                              |
| Entrées/sortie composantes                                                | 2 / 1                                |
| Entrées/sorties HDMI                                                      | 7+1 / 2 (2 principales + 1 zone)     |
| <b>AUDIO</b>                                                              |                                      |
| Entrées/sortie analogiques                                                | 5+1 / 0 (Dont Phono MM)              |
| Entrées optiques numériques                                               | 2                                    |
| Entrées coaxiales numériques                                              | 2                                    |
| Sortie de pré-amplification multicanal                                    | • (11.2 avec traitement 11,2 canaux) |
| Pre-out audio zone                                                        | •                                    |
| Sorties du caisson de basses                                              | 2                                    |
| Entrée multicanal                                                         | •                                    |
| <b>SPÉCIFICATIONS</b>                                                     |                                      |
| Nombre d'amplificateurs de puissance                                      | 9                                    |
| Puissance de sortie par canal                                             |                                      |
| 6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono                                     | 185 W                                |
| 6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo                                 | 150 W                                |
| 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo                    | 110 W                                |
| Rapport signal audio/bruit                                                | 102 dB                               |
| <b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>                                         |                                      |
| Couleurs disponibles : Noir/Argenté-doré                                  | • / •                                |
| Télécommande système                                                      | RC035SR                              |
| Consommation électrique en Watts                                          | 680                                  |
| Consommation électrique en mode muet (mode ÉCO activé/désactivé) en Watts | 50 / 80                              |
| Consommation en veille en Watts                                           | 0.2 (avec CEC 0.5)                   |
| Dimensions maximales (L x P x H) en mm                                    | 440 x 398 x 161                      |
| Dimensions emballage (L x P x H) en mm                                    | 537 x 483 x 257                      |
| Poids en kg                                                               | 12.8                                 |
| Poids emballage en kg                                                     | 15.4                                 |
| <b>EAN</b>                                                                |                                      |
| EU SR6014/N1B                                                             | 4951035069981                        |
| SR6014/N1SG                                                               | 4951035069974                        |
|                                                                           | Noir                                 |
|                                                                           | Argent/doré                          |

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux logiciels de tiers disponibles ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

\* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

[V01]